

Эмулятор Лямбда Зонда OSE-07

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

Vulcan 2000 (2004-2011), ER-6F [] (2006-2019), ER-6F [] (2006-2019), ER-6N [] (2006-2019), ER-6N [] (2006-2019), Ninja 300 (2013-2017), Ninja 400 [] (2018-2021), Ninja 400 [] (2018-2021), Versys-X 300 [] (2023), Versys-X 300 [] (2017-2024), Versys 650 / KLE 650 [A/B/C/D/E/F] (2006-2021), Versys 650 / KLE 650 [G] (2019-2021), Versys 650 / KLE 650 [A/B/C/D/E/F] (2006-2021), Vulcan S 650 (2015-2024), Z300 (2015-2016), Z650 (2017-2022), Road Star (2008-2014), FJR1300 [] (2006-2012), FZ1 [] (2006-2010), FZ1 [] (2006-2010), Raider (2008-2017), Roadliner (2006-2014), SR400 (2014-2018), Stratoliner (2006-2014), XV1900A Midnight Star (2006-2014), XVS1300A Midnight Star (2007-2017), YZF-R6 (2006-2020)

Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.

Лямбда зонд (датчик кислорода) это датчик по которому блок управления настраивает топливную смесь. В отличии от автомобилей, на всех мотоциклах, с которыми совместим OSE, этот датчик служит исключительно для коррекции топлива на нейтрали, чтобы пройти тесты на эмиссию, поэтому замена лямбда зонда на эмулятор возможна и не приводит к изменениям в работе мотора.

1. Найдите лямбда зонд, обычно он вкручен в коллектор, в его нижнюю часть которая находится под картером мотора
2. Разомкните разъем лямбда зонда
3. Подключите в разомкнутый разъем эмулятор OSE
4. Закрепите OSE хомутами идущими в комплекте
5. Настройка OSE не требуется

После установки OSE, в случае, если лямбда зонда был не исправен и горела ошибка по лямбда зонду то ошибка погаснет. Если установка OSE была связана с установкой прямотока, у которого нет отверстия для лямбды

зонда — после демонтажа штатного лямбда зонда и установки эмулятора вместо него — ошибка по лямбда зонду не появится.

Характеристики

- Напряжение питания: +8В до +24В
- Максимальный ток потребления на 12V: 400 мА
- Рабочий диапазон температур: -40°C до +80°C
- Размеры: цилиндр 14мм x 40мм (0.55" x 1.58")
- Вес: 17гр.
- Влагозащищённость: IP68
- Не требует настройки

Гарантия

OSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги.
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней OSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: **www.healtech.ru**
Email: healtech@healtech.ru