

# Эмулятор Лямбда Зонда OSE-48

## инструкция по установке

### **Совместимые мотоциклы:**

Ninja 125 (2019-2020), Z125 (2019-2020), Z125 Pro (2016-2021)

### **Установка**

*Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к дилеру.*

Лямбда зонд (датчик кислорода) это датчик по которому блок управления настраивает топливную смесь. В отличии от автомобилей, на всех мотоциклах, с которыми совместим OSE, этот датчик служит исключительно для коррекции топлива на нейтрали, чтобы пройти тесты на эмиссию, поэтому замена лямбда зонда на эмулятор возможна и не приводит к изменениям в работе мотора.

1. Найдите лямбда зонд, обычно он вкручен в коллектор, в его нижнюю часть которая находится под картером мотора
2. Разомкните разъем лямбда зонда
3. Подключите в разомкнутый разъем эмулятор OSE
4. Закрепите OSE хомутами идущими в комплекте
5. Настройка OSE не требуется

После установки OSE, в случае, если лямбда зонда был не исправен и горела ошибка по лямбда зонду то ошибка погаснет. Если установка OSE была связана с установкой прямотока, у которого нет отверстия для лямбды

зонда — после демонтажа штатного лямбда зонда и установки эмулятора вместо него — ошибка по лямбда зонду не появится.

## Характеристики

- Напряжение питания: +8В до +24В
- Максимальный ток потребления на 12V: 400 мА
- Рабочий диапазон температур: -40°C до +80°C
- Размеры: цилиндр 14мм x 40мм (0.55" x 1.58")
- Вес: 17гр.
- Влагозащищённость: IP68
- Не требует настройки

## Гарантия

OSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги. Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, если наше устройство вас не устроило. *(Для получения 100% компенсации устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).*

По прошествии 30 дней OSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой устройства. Гарантия начинается с момента покупки.

Сайт: **[www.healtech.ru](http://www.healtech.ru)**  
Email: [healtech@healtech.ru](mailto:healtech@healtech.ru)